

Täby Sändaramatörers repeater SKORMT – RU379 (RU5x)

[SKORMT](#) som för närvarande stöder följande moder: FM, D-Star, C4FM och DMR.

Transceiverinställninga FM:

434 7375 MHz

-2 MHz Skift

77 Hz Access 77 Hz används både vid TX och RX.

Transceiverinställningar D-Star:

434 7375 MHz

-2 MHz Skift

Repeatern är kopplad till DCS010B

Transceiverparametrar:

Your: CQCQCQ

RPT1: SKORMT B (B i åttonde positionen)

RPT2: SKORMT G (G i åttonde positionen)

MY: Din egna anropssignal

Transceiverinställning C4FM:

434 7375 MHz

-2 MHz Skift

Repeatern är länkad via YSF till rum SWEDEN-HUB i Fusion-nätet.

I Yaesu Transceivers väljs C4FM – mod.

Din egen anropssignal läggs in i setupen.

Transceiverinställning DMR:

434 7375 MHz

-2 MHz Skift

Colorcode (CC): 0 (distriktsnummer 0)

Timeslots (TS)

TS1:

TS2:

Talgrupper (TG) i TS2 via Brandmeister:

TG240 "Sverige Nationell" länkad till alla repeaters i Sverige

TG2400 "Regional SM0" länkad till alla repeaters i SM0 (UA*)

TG2405 "Regional SM5" länkad till alla repeaters i SM5 (UA*)

UA User Activated, med en timeoutperiod på 15 minuter.*

Av Kurt SM0UCC och Jan-Eric SA0JEN